# *Dane produktu*
## *Charakterystyki*

# A9E15539
Rozszerzenie do przekaźnika iERLI-230 1NO + 1CO
Us = 230-240 VAC




## Główne

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | Acti 9 iERL |
| Typ produktu lub komponentu | Rozszerzenie dla przekaźnika przejściowego |
| Skrócona nazwa urządzenia | IERL |
| Zastosowanie urządzenia | Rozszerzenie przekaźnika przełączającego |
| Zestaw styków sygnałowych | 1 C/O + 1 NO |
| Napięcie sterujące [Uc] | 230...240 V AC 50/60 Hz |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 10 A w 230 V prąd przemienny (AC) (cos φ = 1) |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V prąd przemienny (AC) |
| Podtrzymanie zasilania | 8 VA |
| Moc rozruchowa zasilania | 8 VA |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | 35 mm szyna symetryczna DIN |
| Szerokość w modułach 9 mm | 2 |
| Wysokość | 88 mm |
| Szerokość | 18 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Masa produktu | 0.112 kg |
| Kolor | Biały |
| Trwałość elektryczna | AC-21 : 100000 cykl |
| Przyłącza - zaciski | Łączenie przez zatrzask<br>Zaciski typu tunelowego 0.5...6 mm²<br>Zaciski typu tunelowego 0.5...6 mm² |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 255<br>NF C 45-250 |
| stopień ochrony IP | IP20 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...55 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt nieoznaczony jako Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Compliant - since 0848 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |

## Contractual warranty

| | |
|---|---|
| Okres | 18 miesięcy |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.