# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# XVEC34
## Element świetlny Ø70 czerwony światło ciągłe żarówka <= 240 V



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Harmony XVE Optimum |
| Typ produktu lub komponentu | Grupa wskaźników |
| Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników | Zespół podśw. |
| Rodzaj sygnalizacji | Stały |
| Nazwa komponentu | XVE |
| Źródło światła | Żarówki nie ma w zestawie, Czerwony |
| Typ żarówki | Żarowy z BA 15d podstawa |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | <= 240 V AC/DC |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Średnica montażowa | 70 mm |
| Wersja urządzenia | Montaż niestandardowy |
| Maximum power dissipation in W | 5 W |
| Przyłącza - zaciski | Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową |
| Oznakowanie | CE |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 250 V zgodnie z IEC 60947-1 |
| Znamionowe napięcie graniczne | 0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 4 kV zgodnie z IEC 60947-1 |
| Luminancja | 640 cd/m² |
| CAD szerokość całkowita | 70 mm |
| CAD wysokość całkowita | 52 mm |
| CAD głębokość całkowita | 70 mm |
| Masa produktu | 0,072 kg |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Certyfikaty produktu | CSA<br>CCC<br>UL |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -25…55 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140<br>Klasa I mocowanie rury plastikowej zgodnie z IEC 61140 |
| Pokrycie ochronne | TC |
| Stopień ochrony IP | IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529<br>IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529 |

### Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.