Karta danych technicznych produktu
Parametry

XU2S18KP340WDT
Czujnik fotoelektryczny kurtyny świetlnej 12..24V DC, konektor M12



Parametry podstawowe

Gama produktów	Preventa Safety detekcja
Typ produktu lub komponentu	Nadajniki fotoelektryczne bezpieczeństwa thru-beam
Skrócona nazwa urządzenia	XU2S
Zgodność produktu	XPSCM1144P XPSCM1144
[Sn] znamionowa odległość wykrywania	8 m

Parametry uzupełniające

System detekcji	Układ nadajnik-odbiornik
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...24 V DC (10...30 V)przeciw odwróconej polaryzacji
Obciążenie prądowe	<= 35 mA brak obciążenia
Linia w zakresie widzialności optycznej	Osie 90° do obudowy
Przyłącza elektryczne	1 złącze męskie M12, 4 piny
Moment dokręcania	24 N.M nakrętka mocująca 2 N.m konektor
Oznakowanie	CE
Materiał	Mosiądz niklowany: obudowa PMMA (polimetakrylan metylu): soczewki
Masa produktu	0,155 kg

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Stopień ochrony IP	IP67 zgodnie z EN/IEC 60529
Odporność na wstrząsy	30 gn 3 osie: 3 czasy zgodnie z EN/IEC 60068-2-27
Odporność na wibracje	7 gn (f= 10…55 Hz) zgodnie z EN/IEC 60068-2-6

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.