Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3M5101R100
Przewód zasilający silnik BSH 1,5*2 10M



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Kabel zasilający
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Zmontowany zestaw kabli zasilających
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Zgodność produktu	Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BMH, 1 stosy silnika (140 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (55 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (70 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 2 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 3 stosy silnika (100 mm) Serwomotor BSH, 1 stosy silnika (140 mm)
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Między serwomotorem a serwonapędem
Zgodność gamy	Lexium 32 Lexium 05 Lexium 15
Długość kabla	10 m
Przekroje żył kabli	4 x 1.5 mm² + 2 x 1 mm²

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Złącze - przemysłowa M23 dla strona serowosilnika Wolny koniec dla strona serwonapędu
Masa produktu	2,29 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy