Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV2ME06K1Q7
DOL combination starter - TeSys GV2-ME - 1...1.6 A - 380...400V AC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2ME
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	0,37 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,37 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,55 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,55 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,37 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,55 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 0,75 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	380/400 V AC 50/60 Hz
Prąd wyzwalania magnetycznego	22,5 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF01 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany
Typ koordynacji	Typ 1
[In] prąd znamionowy	1…1,6 A
Zdolność wyłączania	50 KA Iq w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 50 KA Iq w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 50 kA Iq w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,46 kg
Wysokość	152 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	87 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.