Dane produktu
Charakterystyki

EGX400MG

serwer sieciowy PowerLogic EGX400 - 2 porty Ethernet - 24 V DC



Główne

Rodzina produktów	PowerLogic EGX400
Krótka nazwa urządzenia	EGX400

Uzupełnienie

Rozmiar pamięci	16000 kB dla niestandardowy strony HTML
Numer portu	2
Podłączenie urządzenia	Port sieci Ethernet FTP 10/100 Mbit/s Port sieci Ethernet HTTP 10/100 Mbit/s Port sieci Ethernet Modbus TCP/IP 10/100 Mbit/s Port sieci Ethernet SMTP 10/100 Mbit/s Port sieci Ethernet SNMP 10/100 Mbit/s Port sieci Ethernet SNTP 10/100 Mbit/s Port szeregowy Modbus (RTU i ASCII) RS232 38400 bauds Port szeregowy Modbus (RTU i ASCII) RS485 38400 bauds Port szeregowy PowerLogic (SY/MAX) RS232 38400 bauds Port szeregowy PowerLogic (SY/MAX) RS485 38400 bauds
[Us] znamionowe napięcie zasilania	100...240 V AC 24 V DC
Sposób montażu	Przód Strona
Wspornik montażowy	Asymetryczna szyna DIN Symetryczna szyna DIN
Szerokość	25 mm
Wysokość	190 mm
Głębokość	115 mm
Masa produktu	0.7 kg

Środowisko

Normy	UL 508 CSA C22.2 No 60950
Komatybilność elektromagnetyczna	Przewodzenie i emisja promienista zgodny z EN 55022 FCC klasa A Przewodzone zaklócenia RF zgodny z EN 61000-4-8 Wyładowanie elektrostatyczne zgodny z EN 61000-4-2 Test odporności na szybkie stany przejściowe zgodny z EN 61000-4-4 Odporność na warunki przemysłowe zgodny z EN 61000-6-2 Pole magnetyczne przy częstotliwości sieciowej zgodny z EN 61000-4-11 Promieniowanie czestotliwosci radiowej zgodny z EN 61000-4-3 Udary zgodny z EN 61000-4-5
Temepratura otoczenia dla pracy	-30...80 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.