Dane produktu
Charakterystyki

ZB4BA9
główka okrągła przycisku Ø22 - z sam. powrotem- kryta - 6 kolorów- bez ozn.



Główne

Rodzina produktów	Harmony XB4
Typ produktu lub komponentu	Głowica dla przycisku niepodświetlanego
Krótka nazwa urządzenia	ZB4
Materiał maskownicy	Metal chromowany
Średnica montażowa	22 mm
Sprzedaż niepodzielnej liczby	1
Kształt główki jednostki sygnalizacyjnek	Okrągły
Rodzaj operatora	Samoczynny powrót
Profil operatora	6 kolorów do wyboru podtynkowy nieoznaczony
Dodatkowa informacja dla operatora	Z zestawem 6 kolorowych nakrywek

Uzupełnienie

Szerokość całkowita CAD	29 mm
Wysokość całkowita CAD	29 mm
Głębokość całkowita CAD	28 mm
Wytrzymałość mechaniczna	5000000 cykl
Electrical composition code	C1 for <= 9 contacts using single blocks in front mounting C2 for <= 9 contacts using single and double blocks in front mounting C11 for <= 3 contacts using single blocks in front mounting C15 for 1 contacts using single blocks in front mounting

Środowisko

Działanie ochronne	TH
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodny z IEC 60536
Stopień ochrony IP	IP66 zgodny z IEC 60529
Stopień ochrony NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Stopień ochrony IK	IK03 zgodny z IEC 50102
Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certyfikacja produktu	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL w spisie
Odporność na wibracje	5 gn (f = 2...500 Hz) zgodny z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	30 gn dla 18 ms przyspieszenie półsinusoidalne zgodny z IEC 60068-2-27 50 gn dla 11 ms przyspieszenie półsinusoidalne zgodny z IEC 60068-2-27

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.