Karta produktu
Parametry

AYA3500421
Anya - gniazdo rtv-sat końcowe (1dB) białe



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Anya
Typ produktu	Wypust końcowy TV-R-SAT
Formularz dostawy	Kompletny produkt
Rodziaj gniazda TV	Koniec linii (gniazdo zaciskowe)
Tłumienie	1 dB
Kolor płyty pokrywy	Biały
Kolor ramki	Biały
Rodzaj zacisków	Zaciski śrubowe

Parametry Uzupełniające

Instalacja	Podtynkowy
Typ złącza TV	Męski IEC 9,52 mm
Typ złącza FM	Żeńskie IEC 9.52 mm
Typ złącza SAT	Typ F
Branch attenuation	0.5 dB
Path attenuation	2.2 dB dla TV/VHF sygnał dla 118...470 MHz częstotliwość 13 dB dla SAT sygnał dla 950...2400 MHz częstotliwość 1 dB dla TV/UHF sygnał dla 470...830 MHz częstotliwość
Przepły prądu DC	W gniazdku SAT
Liczba na linię	4
Materiał części widocznych	ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) pokrywa ramki ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) płyta środkowa
Wykończenie powierzchni	Połysk
Wysokość	81.5 mm
Szerokość	81.5 mm
Głębokość	40 mm
Głębokość części wizualnej	11 mm
Masa produktu	0.122 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty	CE
Stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 0610 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference contains SVHC above the threshold - go to CaP for more details
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.