Dane produktu
Charakterystyki

LS1D32
Rozłącznik bezpiecznikowy bezpiecznik 10x38mm 32A 3P



Główne

Gama produktów	TeSys
Nazwa produktu	TeSys LS1
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	LS1D
Opis biegunów	3P

Uzupełnienie

Sposób montażu	Szyna
Miejsce montażu	Pionowy +/- 23°
Typ sterowania	Dźwignia
[Ue] znamionowe napięcie pracy	600 V
Znamionowy prąd roboczy [Ie]	32 A dla obwód mocy
Sygnalizacja lokalna	Wskazanie przepalenia bezpiecznika
Typ bezpiecznika	10 x 38 mm
Typ bezpiecznika	AM GG
Wartości znamionowe bezpiecznika skojarzonego	30 A aM 30 A gG
Przyłącza - zaciski	2 solid cable(s) 1...6 mm² on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...6 mm² without cable end on screw clamp terminals 2 flexible cable(s) 1...4 mm² with cable end on screw clamp terminals
Moment dokręcania	1.7 N.m on screw clamp terminals

Środowisko

Normy	IEC 60947-1 IEC 60947-2 IEC 60947-4-1
Certyfikaty produktu	BV UR
Stopień ochrony IP	IP20
działanie ochronne	TH
temperatura otoczenia dla pracy	-50...70 °C operation
Wysokość	89 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	68,3 mm
Masa produktu	0.3 kg

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.