Karta danych technicznych produktu 15636

Parametry



Parametry podstawowe

Gama produktów	Multi 9
Nazwa produktu	Multi 9 STI
Typ produktu lub komponentu	Rozłącznik bezpiecznikowy
Skrócona nazwa urządzenia	STI
Opis biegunów	1P

Parametry uzupełniające

[In] prąd znamionowy	2 A 4 A 6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A
Charakterystyka bezpiecznika	GG AM
Typ bezpiecznika	10.3 x 38 mm
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V prąd przemienny (AC)
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	2
Wysokość	81 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	75 mm
Kolor	Szary
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe1 kabel (kable) 0,75…10 mm² sztywny Screw clamp terminals1 cable(s) 0.33…6 mm² flexible
Moment dokręcania	2 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC EN 60947-3
Stopień ochrony IP	IP20
Stopień zanieczyszczenia	3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…80 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.