Karta danych technicznych produktu
Parametry

VW3A21212
Akcesoria VW3A Karta komunikacji LonWorks



Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Karta komunikacyjna
Zgodność gamy	Altivar 212
Protokół portu komunikacyjnego	LonWorks

Parametry uzupełniające

Przyłącza elektryczne	Zacisk śrubowy NETA, NETB dane transmisji/odbioru LonWorks Zacisk śrubowy SHLD ekranowanie komunikacji LonWorks Zacisk śrubowy G/E zacisk uziemiający Zacisk sprężynowy F programowalne wejście logiczne Zacisk sprężynowy R programowalne wejście stykowe Zacisk sprężynowy VIB wielofunkcyjne, programowalne wejście analogowe Zacisk sprężynowy CC wyrównany układ sterowania Zacisk sprężynowy P24 wyjście zasilania Zacisk śrubowy FLA, FLB, FLC wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe
Typ wejścia	Wielofunkcyjne, programowalne wejście logiczne F < 24 V prąd stały (DC) 5 mA Sink lub Source Wielofunkcyjne, programowalne wejście stykowe R < 24 V prąd stały (DC) 5 mA Sink lub Source Wielofunkcyjne, programowalne wejście analogowe VIB 10 V prąd stały (DC) 30 kΩ
Rodzaj wyjścia	Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 250 V prąd przemienny (AC) 1 A 1 Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 250 V prąd przemienny (AC) 0.5 A 0,4 Wielofunkcyjne, programowalne wyjście przekaźnikowe FLA, FLB, FLC 30 V prąd stały (DC) 0.5 A Wyjście zasilania P24 24 V prąd stały (DC) 50 mA
Połączenie elektryczne	Śrubowa/sprężynowa listwa zaciskowa
Masa produktu	0,05 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.