Karta danych technicznych produktu A9A19802

Parametry



Parametry podstawowe

Gama produktów	Acti 9
Typ produktu lub komponentu	Styk awaryjny
Skrócona nazwa urządzenia	ISD
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O
[In] prąd znamionowy	6 A: 24 V prąd stały (DC) 2 A: 60 V DC 1.5 A: 110 V DC 1 A: 250 V DC 6 A: 24...230 V AC - 50 Hz 3 A: 415 V AC - 50 Hz
Szerokość w modułach 9 mm	1

Parametry uzupełniające

Zgodność gamy	Acti 9 iC60 RCBO
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Wysokość	86 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	71 mm
Masa produktu	35 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Screw clamp terminal (bottom) 1 cable(s) 0.25…4 mm² - rigid Screw clamp terminal (bottom) 1 cable(s) 0.25…2.5 mm² - flexible Screw clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm² - rigid Screw clamp terminal (bottom) 2 cable(s) 1.5 mm² - flexible Screw clamp terminal (bottom) 1 cable(s) 2.5 mm² - flexible with ferrule
Gługość odizolowanego odcinka	6 mm for bottom connection
Moment dokręcania	0.6 N.m bottom

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-5-1
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…60 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.