# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# BMXFCW1003
## Kabel 2xFCN 20 10m



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Modicon X80 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych | Formowany zestaw przewodów |
| Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Formowany zestaw przewodów z połączeniem pola kontaktowego z jednej strony |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Dla modułu I/O z 40-torowym przyłączem |
| Liczba kabli | 2 |
| Przyłącza elektryczne | 1 złącze 40 żył<br>2 końcówki z wyprowadzeniami kodowanymi kolorem zgodnie z DIN 47100 |
| Długość kabla | 10 m |

### Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Całkowita liczba przewodów | 40 |
| Sekcja przewodu | 0,324 mm² |
| Rozmiar AWG | AWG 22 |
| Masa produktu | 2,96 kg |

### Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 2,949 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 9,5 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 25 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 25 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | S02 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 2 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 6,12 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 15 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 30 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 40 cm |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| Gwarancja | 18 miesięcy |