Karta danych technicznych produktu
Parametry

LA1LC070B
TeSys Integral - undervoltage trip - 24 V AC 50/60 Hz - 0.2 s



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA1LC
Typ produktu lub komponentu	Wyzwolenie podnapięciowe
Zgodność produktu	LD4 LD5
Zgodność gamy	TeSys TeSys Integral wyłącznik stycznika

Parametry uzupełniające

Napięcie sterujące [Uc]	24 V AC 50/60 Hz
Opóźnienie	0.2 s
Rodzaj wyzwalacza napięciowego	Wyzwalacz podnapięciowy
Ograniczenie napięcia obwodu sterującego	0.8...1.1 Uc
Napięcie powodujące wyzwolenie	0,35...0,7 Uc
Pobór mocy przyciąganie w VA	8 VA AC
Pobór mocy przy podtrzymaniu w VA	4 VA AC
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 10 szt.
Masa produktu	0,15 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Bez SVHC REACh	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.