Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV7AE11
Styki pomocnicze montowane w wyłączniku



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV7AE
Typ produktu lub komponentu	Dodatkowy blok styków
Zastosowanie urządzenia	Sygnalizacja
Zgodność gamy	TeSys TeSys GV5 motor circuit breaker TeSys TeSys GV6 motor circuit breaker TeSys TeSys GV7 motor circuit breaker
Konfiguracja styku pomocniczego	1 Z/O
Tyk styków dodatkowych	Standard contacts
Rodzaj styków pomocniczych	Bezzwłoczny
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	6 A zgodnie z IEC 60947-5-1
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	<= 690 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz <= 250 V prąd stały (DC)
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	6 A AC-12 Ue: <= 690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 6 A AC-15 Ue: <= 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 5 A AC-15 Ue: 110...127 V zgodnie z IEC 60947-5-1 4 A AC-15 Ue: 230...240 V zgodnie z IEC 60947-5-1 3 A AC-15 Ue: 380...440 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,1 A AC-15 Ue: 660...690 V zgodnie z IEC 60947-5-1 2,5 A DC-12 Ue: <= 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,8 A DC-12 Ue: 110 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,3 A DC-12 Ue: 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1 1 A DC-14 Ue: <= 24 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,5 A DC-14 Ue: 48 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,2 A DC-14 Ue: 110 V zgodnie z IEC 60947-5-1 0,05 A DC-14 Ue: 250 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Minimalny prąd łączeniowy	5 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe	17 V

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	690 V zgodnie z IEC 60947-1
Rodzaj zabezpieczenia	Bezpiecznik gG 10 A maksimum GB2CB... Odłącznik 10 A maksimum
Trwałość mechaniczna	50000 cykl
Miejsce montażu	Inside the circuit breaker
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm²elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1,5 mm²sztywny
Masa produktu	0,015 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy