# Karta danych technicznych produktu
## Parametry

# A9S60463
switch Acti9 iSW - 4 poles - 63A - 415V




## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Acti 9 |
| Nazwa produktu | Acti 9 iSW |
| Typ produktu lub komponentu | Rozłącznik |
| Skrócona nazwa urządzenia | ISW |
| Zastosowanie urządzenia | Izolacja<br>Sterowanie |
| Opis biegunów | 4P |
| Kategoria użytkowania | AC-22A conforming to EN 60947-3<br>AC-22A conforming to IEC 60947-3 |
| Funkcja izolacyjna | Yes conforming to EN 60947-3<br>Yes conforming to IEC 60947-3 |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] | 63 A at 415 V AC 50/60 Hz |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz |
| Znamionowe napięcie izolacji [Ui] | 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3 |
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] | 6 KV conforming to EN 60947-3<br>6 kV conforming to IEC 60947-3 |
| Typ sterowania | Dźwignia |
| Sygnalizacja lokalna | Wskaźnik zał/wył |
| Wskazanie położenia styku | Tak |
| Sposób montażu | Stacjonarny |
| Podstawa montażowa | Szyna DIN |
| Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych | Standard |
| Szerokość w modułach 9 mm | 8 |
| Wysokość | 77 mm |
| Szerokość | 72 mm |
| Głębokość | 70 mm |
| Kolor | Biały |
| Trwałość mechaniczna | 50000 cykl |
| Trwałość elektryczna | 20000 cycles |
| Przyłącza - zaciski | Tunnel type terminals - <= 50 mm² - rigid<br>Tunnel type terminals - <= 35 mm² - flexible<br>Tunnel type terminals - <= 35 mm² - flexible with ferrule |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 9 mm |
| Moment dokręcania | 3,5 N.m |

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60947-3 |
| Stopień ochrony IP | IP4 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 conforming to IEC 60947-3 |
| Tropikalizacja | 2 |
| Wilgotność względna | 95 % w 55 °C |

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

| | |
|---|---|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20…50 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |