Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV2DM208BD
Reversing motor starter combination, TeSys GV2DM, 2.5-4 A, coil 24 V DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2DM
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Odwracanie/nawrót
Typ koordynacji	Typ 1
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	1.5 KW at 440 V AC 50/60 Hz 1.1 KW at 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 KW at 400/415 V AC 50/60 Hz 1.5 KW at 500 V AC 50/60 Hz 2,5 kW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Napięcie sterujące [Uc]	24 V DC
Prąd wyzwalania magnetycznego	51 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany odwracający 1 blok kombinacyjny GV2AF3
Zakres nastaw zabezpieczenia cieplnego	2,5…4 A
Znamionowy prąd wyłączalny	Iq 50 kA at 440 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 50 kA at 500 V conforming to IEC 60947-4-1 Iq 50 kA at 400/415 V conforming to IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,963 kg
Wysokość	176,4 mm
Szerokość	90 mm
Głębokość	99,6 mm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.