Karta danych technicznych produktu
Parametry

GV2ME14K1BW3
Rozrusznik DOL - TeSys GV2-ME - 6...10 A - 24 V DC



Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	GV2ME
Typ produktu lub komponentu	Rozrusznik
Rodzaj rozrusznika	Nieodwracalny
Opis biegunów	3P
Kategoria użytkowania	AC-3
Moc silnika w kW	3 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 4 KW w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz 5.5 kW at 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V DC
Prąd wyzwalania magnetycznego	138 A

Parametry uzupełniające

Elementy składowe urządzenia	1 blok kombinacyjny GV2AF01 1 wyłącznik silnikowy typ GV2ME 1 3-stycznik spolaryzowany
Typ koordynacji	Typ 1
Thermal protection adjustment range	6…10 A
Zdolność wyłączania	50 KA Iq w 400/415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 6 KA Iq w 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1 15 kA Iq w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z IEC 60947-4-1
Masa produktu	0,46 kg
Wysokość	152 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	87 mm

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	493 g
Wysokość dla opakowania 1	5,1 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,4 cm
Długość dla opakowania 1	15,7 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy