# *Dane produktu*
## *Charakterystyki*

# XALK01H7
puste stanowisko sterownicze - XAL-K - plastik - 1 otwór

## Główne

| | |
|---|---|
| Rodzina produktów | Harmony XALK |
| Typ produktu lub komponentu | Pusta stacja sterująca |
| Krótka nazwa urządzenia | XALK |
| Miejsce docelowe produktu | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych XB5 Ø 22 mm |
| Aplikacja stacji sterującej | Funckja zatrzymania awaryjnego |
| Liczba otworów | 1 wycięcie |
| Kolor podstawy obudowy | Jasno szary RAL 7035 |
| Polor pokrywy | Żółty RAL 1021 |
| Materiał | Poliwęglan |
| Wlot kablowy | 1 otwór wypychany dla wlotu kablowego <= 14 mm<br>2 otwory wypychane dla dławików kablowych Pg 13 i ISO M20 <= 12 mm |
| Stopień ochrony IP | IP65 zgodny z IEC 60529 |

## Uzupełnienie

| | |
|---|---|
| Styl składania | Dla montażu indywidualnego |
| Liczba rzędów pionowych | 1 |
| Uszczelka odporna na wysokie ciśnienie | 7000000 Pa w 55 °C 0,1 m |
| Montaż bloku | Montaż z przodu<br>Montaż z tyłu |
| Electrical composition code | SR1<br>MR1<br>MF1<br>SF1 |
| Grupa główna | 1 cut-out |
| Grupa produktów | UL-CSA yellow |

## Środowisko

| | |
|---|---|
| Działanie ochronne | TH |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40...70 °C |
| Temepratura otoczenia dla pracy | -25...70 °C |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa II zgodny z IEC 60536 |
| Stopień ochrony NEMA | NEMA 13<br>NEMA 4X |
| Stopień ochrony IK | IK03 zgodny z EN 50102 |
| Normy | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14 |
| Certyfikacja produktu | CSA<br>UL |

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.