Przekaźniki wtykowe
Miniaturowe i interfejsowe





3

Typ przekaźnika			Interfejsowe RSB			Miniaturowe RXM			
Charakterystyka zestyku									
Prąd termiczny w A (dla temperatury ≤55°)			8	12	16	12	10	6	3
Ilość zestyków			2 "C/O"	1 "C/O"	1 "C/O"	2 "C/O"	3 "C/O"	4 "C/O"	4 "C/O"
Materiał zestyku			AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	AgAu
Napięcie przełączane, min/maks			5 / 250 VAC/DC			12 / 250 VAC/DC			
Zdolność łączeniowa, min/maks (mA / VA)			5 / 2000	5 / 3000	5 / 4000	10 / 3000	10 / 2500	10 / 1500	2 / 1500
Charakterystyka cewki									
Średni pobór mocy			0.75 VA / 0.45 W			1.2 VA / 0.9 W			
Dopuszczalny zakres napięcia			0.8/0.85…1.1 Un (50 / 60Hz lub =)			0.8…1.1 Un (50 / 60Hz lub =)			
Symbol katalogowy			(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	
Napięcie zasilania cewki		6 VDC	RSB2A080RD	RSB1A120RD	RSB1A160RD	–	–	–	–
Prąd stały		12 VDC	RSB2A080JD	RSB1A120JD	RSB1A160JD	RXM2AB2JD	RXM3AB2JD	RXM4AB2JD	RXM4GB2JD
		24 VDC	RSB2A080BD	RSB1A120BD	RSB1A160BD	RXM2AB2BD	RXM3AB2BD	RXM4AB2BD	RXM4GB2BD
		48 VDC	RSB2A080ED	RSB1A120ED	RSB1A160ED	RXM2AB2ED	RXM3AB2ED	RXM4AB2ED	RXM4GB2ED
		60 VDC	RSB2A080ND	RSB1A120ND	RSB1A160ND	–	–	–	–
		110 VDC	RSB2A080FD	RSB1A120FD	RSB1A160FD	RXM2AB2FD	RXM3AB2ED	RXM4AB2ED	RXM4GB2ED
Napięcie zasilania cewki		24 VAC	RSB2A080B7	RSB1A120B7	RSB1A160B7	RXM2AB2B7	RXM3AB2B7	RXM4AB2B7	RXM4GB2B7
Prąd przemienny		48 VAC	RSB2A080E7	RSB1A120E7	RSB1A160E7	RXM2AB2E7	RXM3AB2E7	RXM4AB2E7	RXM4GB2E7
		120 VAC	RSB2A080F7	RSB1A120F7	RSB1A160F7	RXM2AB2F7	RXM3AB2F7	RXM4AB2F7	RXM4GB2F7
		220 VAC	RSB2A080M7	RSB1A120M7	RSB1A160M7	–	–	–	–
		230 VAC	RSB2A080P7	RSB1A120P7	RSB1A160P7	RXM2AB2P7	RXM3AB2P7	RXM4AB2P7	RXM4GB2P7
		240 VAC	RSB2A080U7	RSB1A120U7	RSB1A160U7	–	–	–	RXM4GB2U7

Gniazda dla przekaźników

Typ gniazda		Dla przekaźników interfejsowych RSB			Dla przekaźników miniaturowych RXM			
Mieszane wejścia / wyjścia z gniazdem dla modułu ochronnego								
		–	–	–	RXZE2M114(5)	–	RXZE2M114	RXZE2M114
		–	–	–	RXZE2M114M(5)	–	RXZE2M114M	RXZE2M114M
Oddzielne wejścia / wyjścia z gniazdem dla modułu ochronnego								
		RSZE1S48M	RSZE1S35M	RSZE1S48M(3)	RXZE2S108M	RXZE2S111M	RXZE2S114M	RXZE2S114M
Moduł ochronny								
Dioda	6…230 VDC	RZM040W			RXM040W			
Obwód RC	24…60 VAC	RZM041BN7			RXM041BN7			
	110…240 VAC	RZM041FU7			RXM041FU7			
Warystor	6…24 VDC or AC	RZM021RB (6)			RXM021RB			
	24…60 VDC or AC	RZM021BN (6)			RXM021BN			
	110…230 VDC or AC	RZM021FP (6)			RXM021FP			
	24 VDC or AC	–			–			
	240 VDC or AC	–			–			
Moduł czasowy wielofunkcyjny	24…230 VDC or AC	–			–			
Akcesoria								
Obejma plastikowa		RSZR215			RXZR335			
Obejma metalowa		–			RXZ400			
Etykiety		RSZL300			RXZL420 (z wyjątkiem RXZE2M114)			
Zwora	2 poles	–			RXZS2			
Adapter do montażu na szynie DIN		–			RXZE2DA			
Adapter do montażu na płycie		–			RXZE2FA			

(1) Numery katalogowe przekaźników bez gniazd. Aby zamówić przekaźnik z gniazdem dodaj literę S na końcu wybranej referencji przekaźnika. (Przykładowo: RS2B2A080B7 staje się RS2B2A080B7S).

(2) Przekaźniki z diodami LED. Aby zamówić przekaźniki bez diody należy zamienić cyfrę 1 w numerze katalogowym na cyfrę 2. (Przykładowo RXM2AB2JD staje się RXM2AB1JD).

(3) Odpowiednie zaciski tego gniazda muszą połączone jeżeli jest stosowane z przekaźnikiem RSB1A160 ●●

Schneider Electric

Inne wersje: **prosimy o konsultację z Działem Sprzedaży Schneider Electric Polska.**

Uniwersalne oraz mocy







	Uniwersalne RUM					Mocy RPM				RPF	
	Cylindryczne			Płaskie							
	10	10	3	10	10	15	15	15	15	30 (4)	30 (4)
	2 “C/O”	3 “C/O”	3 “C/O”	2 “C/O”	3 “C/O”	1 “C/O”	2 “C/O”	3 “C/O”	4 “C/O”	2 “N/O”	2 “C/O”
	AgNi	AgNi	AgAu	AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	AgNi	$AgSnO_2$	$AgSnO_2$
	12 / 250 VAC/DC					12 / 250 VAC/DC				12 / 250 VAC/DC	
	10 / 2500	10 / 2500	3 / 750	10 / 2500	10 / 2500	100 / 3750	100 / 3750	100 / 3750	100 / 3750	100 / 7200	100 / 7200
	2…3 VA / 1.4 W					0.9 VA / 0.7 W	1.2 VA / 0.9 W	1.5 VA / 1.7 W	1.5 VA / 2 W	4 VA / 1.7 W	
	(2)	(2)	–	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RUMC2AB2JD	RUMC3AB2JD	–	RUMF2AB2JD	RUMF3AB2JD	RPM12JD	RPM22JD	RPM32JD	RPM42JD	RPF2AJD	RPF2BJD
	RUMC2AB2BD	RUMC3AB2BD	RUMC3GB2BD	RUMF2AB2BD	RUMF3AB2BD	RPM12BD	RPM22BD	RPM32BD	RPM42BD	RPF2ABD	RPF2BBD
	RUMC2AB2ED	RUMC3AB2ED	RUMC3GB2ED	RUMF2AB2ED	RUMF3AB2ED	RPM12ED		RPM32ED	RPM42ED	–	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RUMC2AB2FD	RUMC3AB2FD	–	RUMF2AB2FD	RUMF3AB2FD	RPM12FD	RPM22FD	RPM32FD	RPM42FD	RPF2AFD	RPF2BFD
	RUMC2AB2B7	RUMC3AB2B7	RUMC3GB2B7	R UMF2AB2B7	RUMF3AB2B7	RPM12B7	RPM22B7	RPM32B7	RPM42B7	RPF2AB7	RPF2BB7
	RUMC2AB2E7	RUMC3AB2E7	RUMC3GB2E7	RUMF2AB2E7	RUMF3AB2E7	RPM12E7	RPM22E7	RPM32E7	RPM42E7	–	–
	RUMC2AB2F7	RUMC3AB2F7	RUMC3GB2F7	RUMF2AB2F7	RUMF3AB2F7	RPM12F7	RPM22F7	RPM32F7	RPM42F7	RPF2AF7	RPF2BF7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RUMC2AB2P7	RUMC3AB2P7	RUMC3GB2P7	RUMF2AB2P7	RUMF3AB2P7	RPM12P7	RPM22P7	RPM32P7	RPM42P7	RPF2AP7	RPF2BP7
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

	Dla przekaźników uniwersalnych RUM					Dla przekaźników mocy RPM				Dla przekaźników mocy RPF
	RUZC2M	RUZC3M	RUZC3M	–	–	RPZF1	RPZF2	RPZF3	RPZF4	–
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RUZSC2M	RUZSC3M	RUZSC3M	RUZSF3M	RUZSF3M	–	–	–	–	–
						1 i 2 polowe		3 i 4 polowe		
	RUW240BD					RXM040W		RUW240BD		–
	–					RXM041BN7		–		–
	RUW241P7					RXM041FU7		RUW241P7		–
	–					RXM021RB		–		–
	–					RXM021BN		–		–
	–					RXM021FP		–		–
	RUW242B7					RUW242B7		–		–
	RUW242P7					–		RUW242P7		–
	RUW101MW					–		RUW101MW		–
	–					–				–
	RUZC200					RPZF1 (dla przekaźników 1 polowych)				–
	RUZL420					–				–
	RUZS2					–				–
	–					RPZ1DA	RXZE2DA	RPZ3DA	RPZ4DA	–
	–					RPZ1FA	RXZE2FA	RPZ3FA	RPZ4FA	–

(4) Dla 30A odstęp miedzy przekaźnikami: 13 mm; dla 25A przekaźniki montowane bez odstępu.

(5) Maksymalny prąd 10A.

(6) Z diodą LED.