# Karta produktu
## Parametry

# AYA2800123
## Anya - gniazdo pojedyncze z uziemieniem kremowe



### Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Status sprzedaży | W sprzedaży |
| Rodzina produktów | Anya |
| Funkcja | Gniazdo pojedyńcze, z uziemieniem |
| Formularz dostawy | Kompletny produkt |
| Prąd znamionowy | 16 A - 250 V AC |
| Kolor płyty pokrywy | Kremowy |
| Kolor ramki | Kremowy |
| Rodzaj zacisków | Zaciski samozaciskowe |

### Parametry Uzupełniające

| | |
|---|---|
| Instalacja | Podtynkowy |
| Zakres mocy | 3680 W |
| Zgodność zacisku | 2 x 2.5 mm² |
| Struktura przewodu | Giętki<br>Sztywny |
| Długość zdjętej izolacji | 12 mm |
| Materiał części widocznych | ABS + PC płyta środkowa<br>ABS ( kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy) pokrywa ramki |
| Wykończenie powierzchni | Połysk |
| Wysokość | 81.5 mm |
| Szerokość | 81.5 mm |
| Głębokość | 44 mm |
| Głębokość części wizualnej | 11 mm |
| Masa produktu | 0.093 kg |

### Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| Normy | IEC 60884-1 |
| Certyfikaty | B |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

### Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status Green Premium | Produkt nieoznaczony jako Green Premium |
| RoHS (date code: YYWW) | Compliant - since 0852 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACh | Reference not containing SVHC above the threshold |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców |

### Gwarancja

| | |
|---|---|
| Period | 18 miesiecy |

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.