Dane produktu
Charakterystyki

SDN1500221
Sedna - łącznik schodowy z podświetleniem, 16ax* biały



Główne

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Łącznik ze wskaźnikiem świetlnym
Funkcja łącznika	1-biegunowy 2-żyłowy
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Prąd znamionowy	16 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor zaślepki	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe

Uzupełnienie

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Lampka podświetlenia	Niebieska lampa awaryjna
Zakres mocy	3680 W
Liczba kabli	2 x 2.5 mm²
Sztywność kabla	Giętki Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Mocowanie	Śruby Pazury, zakres pracy pazurów: 51...80 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawania	12 mm
Masa produktu	0.07593 kg

Środowisko

normy	IEC 60669-1
etykiety jakościowe	CE
certyfikaty produktu	GOST-R
stopień ochrony IP	IP20

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodność - od 0946 - Deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.