Dane produktu
Charakterystyki

A9E21181
Przekaźnik kontroli prądu iRCI



Główne

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	IRCI
Zastosowanie urządzenia	Przekaźnik sterowania prądowego
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Uzupełnienie

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A poniżej 250 V prąd przemienny (AC) (cos φ = 1)
Sygnalizacja lokalna	Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię Raporty gdy zostanie osiągnięty nastawiony próg
Rodzaj nastawy	Zakres pomiarowy przez wybór poprzez instalację Nadprądowy/przetężenie przez łącznik Podprądowy przez łącznik
Próg wyzwolenia	10...100 %
Zakres wejścia analogowego	0,15...1,5 A AC 0,15...1,5 A DC 1...10 A AC 1...10 A DC
Histereza	5...50 %
Time delay range	0.1...10 s
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC 50/60 Hz
Pobór mocy	3 VA
Straty mocy w watach (W)	2 W
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88.1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	215 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego, 6 przewód/przewody sztywny 1.5 mm² maks.

Środowisko

stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej. Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy