Dane produktu
Charakterystyki

A9E21183
Przekaźnik kontrol do sprężarki iRCC



Główne

Gama produktów	Acti 9
Nazwa produktu	Acti 9 iRC
Typ produktu lub komponentu	Przekaźnik sterujący
Skrócona nazwa urządzenia	IRCC
Zastosowanie urządzenia	Compressor control relay
Zestaw styków sygnałowych	1 Z/O

Uzupełnienie

Znamionowy prąd łączeniowy [Ie]	8 A poniżej 250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz (cos φ = 1)
Sygnalizacja lokalna	Zasilanie panelu steującego Zielona dioda LED, wskaźnik załączenia Zapobiega natychmiastowemu ponownemu rozruchowi Czerwona dioda LED sygnalizująca awarię
Rodzaj nastawy	Monitorowanie zasilania kompresora przez pokrętło obrotowa Zakres pomiarowy przez wybór poprzez instalację
Próg wyzwolenia	+/- 15% Us +/- 5% Us
Time delay range	3...6 min.
Niedokładność	+/- 10 %
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	4
Wysokość	88.1 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	67 mm
Masa produktu	0,21 kg
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zaciski typu tunelowego, 6 przewód/przewody sztywny 1.5 mm² maks.

Środowisko

stopień ochrony IP	IP20
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...55 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Spełnia wymagania — od 1312 — deklaracja zgodności Schneider Electric
REACh	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Contractual warranty

Okres	18 miesięcy

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.