Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVPC33
element św. 50 mm - ziel. - światło stałe - czerw. pierścień



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVP Universal
Typ produktu lub komponentu	Grupa wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół podśw. z czarnym pierścieniem zaciskowym
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Średnica montażowa	50 mm
Nazwa komponentu	XVPC
Materiał	Poliwęglan i poliamid
Źródło światła	Żarówki nie ma w zestawie, zielony
Typ żarówki	Żarowy z BA 15d podstawa Dioda LED zabezpieczona
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 250 V

Parametry uzupełniające

Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy, do 5 elementów
Maximum power dissipation in W	7 W
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
CAD szerokość całkowita	56 mm
CAD wysokość całkowita	65 mm
CAD głębokość całkowita	56 mm
Masa produktu	0,1 kg

Środowisko pracy

Stopień zabrudzenia	2
Certyfikaty produktu	CULus
Normy	EN/IEC 60947-5-1
Pokrycie ochronne	TC
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy	-25…50 °C: żarowy -25…50 °C: lampka podświetlająca LED
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I na rurze wsporczej zgodnie z IEC 61140 Klasa II na jednostce bazowej zgodnie z IEC 61140
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z IEC 60529

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.