Karta danych technicznych produktu
Parametry

XVEC33
Element świetlny Ø70 zielony światło ciągłe żarówka <= 240 V



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVE Optimum
Typ produktu lub komponentu	Grupa wskaźników
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	Zespół podśw.
Rodzaj sygnalizacji	Stały
Nazwa komponentu	XVE
Źródło światła	Żarówki nie ma w zestawie, zielony
Typ żarówki	Żarowy z BA 15d podstawa
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	<= 240 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Średnica montażowa	70 mm
Wersja urządzenia	Montaż niestandardowy
Maximum power dissipation in W	5 W
Przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, <= 1 x 1.5 mm² z końcówką kablową
Oznakowanie	CE
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V zgodnie z IEC 60947-1
Znamionowe napięcie graniczne	0.85...1.1 Un zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV zgodnie z IEC 60947-1
Luminancja	640 cd/m²
CAD szerokość całkowita	70 mm
CAD wysokość całkowita	52 mm
CAD głębokość całkowita	70 mm
Masa produktu	0,072 kg

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	CCC UL CSA
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…55 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I montaż tulei aluminiowej zgodnie z IEC 61140 Klasa I mocowanie rury plastikowej zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
Stopień ochrony IP	IP40 każda pozycja z wyjątkiem pionowej zgodnie z IEC 60529 IP42 położenie pionowe zgodnie z IEC 60529

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.