Karta danych technicznych produktu
Parametry

16018
Przełącznik 7-poziomowy do amperomierza CMV średnica 22,3mm 3f i 3f-N 12A



Parametry podstawowe

Gama produktów	PowerLogic
Typ produktu lub komponentu	Przełącznik
Skrócona nazwa urządzenia	CMV
Zastosowanie urządzenia	Przełącznik woltomierza
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	500 V

Parametry uzupełniające

Sposób montażu	Tablicowy
Podstawa montażowa	Płyta czołowa
Wysokość	48 mm
Szerokość	48 mm
Głębokość	69 mm
Trwałość mechaniczna	2000000 cykl
Trwałość elektryczna	100000 cykl

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-3
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25…50 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów.
Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika.
Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia.
Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.