Karta produktu
Parametry

A9E18073
Łącznik liniowy — iSSW — 1 C/O — 20 A — 250 V AC — 3 pozycje



Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	Acti 9
Typ produktu	Przełącznik liniowy
Zastosowanie łącznika	Elektryczny obwód sterujący
Opis skrócony	ISSW
Typ styków i kompozycja	1 Z/O
[Ue] znamionowe napięcie pracy	250 V AC 50/60 Hz

Parametry Uzupełniające

[Ie] znamionowy prąd pracy	20 A 250 V AC 50/60 Hz
Typ sterowania	Dźwignia 3 pozycja(e)
Oznaczenie	1 - 0 - 2
Sposób montażu	Zatrzaskowy
Sposób montażu	Szyna DIN
9 mm szerokość	2
Wysokość	82 mm
Szerokość	18 mm
Głębokość	75 mm
Kolor	Biały
Trwałość elektryczna	AC-22: 30000 cykl
Rodzaj zacisków	Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) >= 0,5 mm² sztywny bez końcówka przewodu Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) >= 0,5 mm² giętki Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) <= 2.5 mm² sztywny bez końcówka przewodu Zaciski tunelowe przesunięte (strona dolna) 2 kabel (kable) <= 2.5 mm² giętki
Długość zdjętej izolacji	9 mm strona dolna
Moment dokręcania	1 N.m strona dolna

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1
Tropikalizacja	2
Stopień zanieczyszczenia	3
Wilgotność względna	95 %w 55 °C
Temepratura otoczenia dla pracy	-20...50 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold

Gwarancja

Period	18 miesiecy

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.